

# **BVSE600I ИБП Back-Save BV Systeme Electric 600 ВА, автоматическая регулировка напряжения, 6 розеток C13, 230 В, 1 USB Type-A**



Аксессуары в комплекте: USB A-USB B cable (1), C13-C14 кабель (1)

Мощность 600VA/360W

Топология Линейно-интерактивный

## **Входные характеристики**

Напряжение 220/230/240 В

Диапазон напряжения 170-280 В

Частота 50 Гц / 60 Гц  $\pm$  5 Гц

Входное подключение Schuko CEE 7/7P

## **Выходные характеристики**

Напряжение 220/230/240 В

Отклонение напряжения (от батареи)  $\pm$  10%

Частота (от батареи) 50 Гц / 60 Гц  $\pm$  1 Гц

Выходные подключения (резервное питание) 6 IEC 60320 C13 + 1 USB type-A

Коммуникационные средства USB communication Port type B

## **Время переключения:**

Стандартно 2-6 мс

Максимально 10 мс

Форма выходного напряжения (от батареи) ступенчатая аппроксимация синусоиды

## **Батареи**

Тип батареи Свинцово-кислотная

Монтаж батареи Внутренний батарейный блок (заменяется сервисом SE)

Типовое время перезарядки, ч 4-6 часов восстановление до 90% емкости

## **Защита**

Полная защита от перегрузки, разряда и перезаряда

Предохранитель Автоматический

## **Индикация**

Работа от сети      Свечение

Работа от батареи      Мигание

Оповещения

Работа от батареи      Звучание каждые 10 секунд

Низкий заряд батареи      Звучание каждую секунду

Перегрузка      Звучание каждые 0.5 секунды

Неисправность      Непрерывное звучание

## **Физические характеристики**

Габаритные размеры ГхШхВ (мм) 245x163x90

Масса нетто 4.0 кг

Цвет Чёрный

## **Параметры окружающей среды**

Относительная влажность 0-90% (0-40°C без конденсации)

Акустический уровень менее 40дБ

## **Управление**

Программное обеспечение (поддерживает Windows®, Linux, MAC OS)

Shutdown Wizard

## **Гарантия**

2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства